

RAC-942PM-R 社區門禁控制主機



門禁管制 信件語音 緊急求救

功能特色

- 整合了門禁、掛號信語音通知及緊急求救按鈕三項功能於一體機內，專門適合社區門禁使用。
- 提供掛號信語音通知提示功能，適用社區門禁通道門或電梯讀卡機使用，當住戶有掛號信在管理中心被登錄後，住戶持社區門禁卡於社區門禁通道門或電梯讀卡機讀卡時，讀卡機會發出掛號信語音通知住戶到管理中心領取掛號信件或包裹。
- 提供緊急求救按鈕功能，當住戶有安全威脅時，可在主機上按下緊急求救按鈕，主機發出緊急求救事件給管理中心監控接收軟體，以保障用戶安全。
- 具黑名單設定功能，可有效嚇阻不法分子。
- 採用最新一代觸摸按鈕設計，外型輕薄、造型時尚。
- 具防折機破壞偵測及門未關妥警示功能，強化系統設備之安全。
- 提供 16 組時間表、16 組時段表及 8 組持續開門時段 (以一週規劃)。
- 可接 T2 / Wiegand 介面副讀卡機，提供單門內外 Antipass back (反潛回) 設定功能。
- 提供讀卡超次警告功能，可設定讀卡失敗次數，系統自動停止操作，預防擅入並自我保全。

訂購資訊

包裝內容:	<ul style="list-style-type: none"> ■ 主機 x 1 ■ 安裝固定板 x 1 ■ 快速安裝手冊 x 1 ■ 零件包 x 1
支援軟體:	<ul style="list-style-type: none"> ■ HCOS 社區管理系統
選購:	<ul style="list-style-type: none"> ■ ACU-30 控制器 ■ EPC-406 通訊傳輸轉換器 ■ AC-DC 電源變壓器 ■ T2/Wiegand 感應式讀卡機

規格

讀卡格式	Mifare-1, 13.56 MHz, ISO-14443A
讀卡距離	3-5公分 (max)
副讀卡機	T2 或 Wiegand (1組)
輸入點	3 組數位偵測輸入 (門磁 x 1、開門按鈕 x 1、防折機偵測 x 1)
輸出點 (內置)	1 組電鎖輸出
輸出點 (外接)	2 組擴充輸出 (電鎖/警報, 可由外接的 ACU-30 輸出)
合法卡 / 事件記錄	10,000 / 10,000
LED 顯示器	電源 / 通訊 / 求救 指示燈
按鈕	1 Key (緊急求救) (觸摸式)
計時裝置	有
音頻提示	蜂鳴器
ID 設定	在主機以按鈕設定 ID
電源輸入	DC 12V / 1A
消耗電流	500mA. (max. 不含副讀卡機)
通訊介面	RS-232 / RS-485
傳輸速率	9,600/19,200 bps-N-8-1
工作溫度	-10°C ~ 70°C / 14°F ~ 158°F
相對濕度	20% ~ 80% (在不凝結成水滴的狀態下)
體積	130mm(L) x 100mm(W) x 34mm(H)

系統架構

