

MBL-K100 信箱控制鎖

功能特色

- 內建電鎖，搭配Modbus信箱主機HDE-972PM-R-BS，最多可裝設128台信箱控制鎖。
- 信箱鎖動作時間預設1秒，可由軟體設定秒數。
- 可接信箱門磁信號線，偵測信箱門開啓或關閉的狀態。
- 具信箱門逾時未關聲響提示功能，可由軟體設定開啓及偵測秒數1~255秒 (偵測時間預設30秒)，若信箱門未關超過偵測時間，蜂鳴器會發出連續嗶聲，直到信箱門關閉。
- 內建照明LED燈，隨信箱開關門，LED燈開啓或關閉。
- 搭配Modbus信箱主機，可取得信箱控制單元為連線或離線、有無信件、信箱門控制狀態，以及遠端開啓指定的信箱。
- 信箱遭外力破壞時，可在信箱主機刷該信箱之合法卡，即可解除。
- 具Watch Dog功能。

訂購資訊

包裝內容:	■ 信箱控制鎖 x 1 ■ 快速安裝手冊 x 1
支援軟體:	■ HCOS社區管理系統
選購:	■ HDE-972PM-R-BS信箱控制主機 ■ Wiegand/RS-485感應式讀卡機

規格

型號	MBL-K100
中央處理單元	32-bit CPU (具ISP功能)
輸出點	O.C (DC5V~24V,3A) x 1 (可外接投信狀態LED)
LED顯示器	LED x 1 (照明燈)
音頻提示	蜂鳴器
通訊介面	RS-485 x1 (具通訊保護元件)
傳輸速率	19,200 bps
ID 設定	8位數，DIP-SW
電源輸入	DC 12V
消耗電流	2.5A (max.)
工作溫度	-40°C ~ 70°C
相對濕度	20% ~ 80% (不凝結成水珠的狀態環境下)
體積 (mm)	130 (L) x 78 (W) x 18.5 (H)

系統架構

