



門禁管制



按鍵設計

## 功能特色

- 提供主機單機設定功能，獨立運作不需電腦連線。
- 提供1,024組合法權限及800筆事件記錄容量。
- 提供 RS-485 連線模式，供電腦連線管理設定。
- 可自訂讀取卡片序號或區塊資料，區塊金鑰可自訂。
- 提供讀卡開門及讀卡加密碼 (PIN Code) 開門模式，可設定開門時間。
- 具防拆機破壞偵測及門未關妥警示功能，可設定門未關妥偵測時間
- 具反脅迫之脅迫碼設定功能，遇緊急狀況開門時，可同時輸出警報聯絡控制中心救援。
- 具 Watchdog 功能，以確保主機能維持正常運作。
- 搭配副讀卡機時可提供反潛回(Anti-Passback)功能。
- 符合ISO 14443A 國際標準，提供 Mifare® 卡讀卡功能。

## 訂購資訊

包裝內容:	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 主機 x 1</li> <li>■ 快速安裝手冊 x 1</li> <li>■ 零件包 x 1</li> </ul>
支援軟體:	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ HAMS 管理系統</li> </ul>
選購:	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ EPC-406 通訊傳輸轉換器</li> <li>■ AC-DC 電源變壓器</li> <li>■ PSU-330 不斷電電源供應器</li> <li>■ ACU-30 控制器</li> </ul>

## 規格

型號	RAC-510PM
讀卡格式	Mifare (13.56 MHz)
讀卡距離	3-5 公分
副讀卡機	T2 / Wiegand
輸入點	3 組數位偵測輸入 (門磁 x 1, 開門按鈕 x 1, 防拆機偵測 x 1)
輸出點 (內置)	1 組電鎖輸出
輸出點 (外接)	2 組擴充輸出 (電鎖/警報 由外接的 ACU-30 輸出)
合法卡 / 讀卡記錄	1,024 / 800
LED 顯示器	通訊 指示燈
按鍵	12 Keys (0-9, *, #)
計時裝置	有
音頻提示	蜂鳴器
通訊介面	RS-485
傳輸速率	19,200 bps-N-8-1
ID 設定	指撥開關
電源輸入	DC 12V / 1A
消耗電流	250mA. (max.)
工作溫度	-20° C ~ 70° C / -4° F ~ 158° F
相對濕度	20% ~ 80% (在不凝結成水滴的狀態下)
體積	112mm(L) x 77mm(W) x 21mm(H)
重量	120g

## 系統架構

