

PXR-92MS(K)L 讀卡機



功能特色

- 符合 ISO 14443A 國際標準，提供 MIFARE® 讀卡功能。
- 可自訂讀取卡片序號或區塊資料，區塊金鑰可自訂。
- 提供 RS485 通訊介面，可滿足長距離的佈線規劃。
- 採用最新一代的觸摸式及藍光顯示按鍵設計，外型輕薄、造型時尚。(PXR-92MSKL)
- 提供讀卡開門、讀卡加密碼、卡號輸入開門以及按鈕開門等開門方式。
- 當按鍵功能關閉時，遇刷卡加密碼時，自動打開按鍵功能，操作完畢自動關閉。(PXR-92MSKL)
- 具 IP65 防水防塵設計，方便安裝室內外環境需求。
- 具門鈴按鍵設計，可外接門鈴裝置。(PXR-92MSKL)
- 可自動偵測與控制器的連線狀態，當離線時自動轉換為單機模式，以緊急管理卡模式或自動學習模式維持正常運作。
- 可設定 32 筆緊急管理卡，當離線時提供管理人員開門使用。
- 提供自動學習功能，可自行記憶、更新 470 筆有效卡號，當讀卡機與控制器離線時，自動轉換為單機模式維持正常運作。
- 工作溫度範圍廣，可廣泛應用於寒帶到熱帶等不同地區的環境需求。
- 具防拆機破壞偵測功能，強化系統設備之安全。
- 具 Watchdog 功能，以確保讀卡機能維持正常運作。

訂購資訊

包裝內容：■ 主機 X 1 ■ 快速安裝手冊 X 1 ■ 零件包 X 1
■ 安裝固定板或底座 X 1

型號識別：

PXR-92MSKL

Auto-Learning
按鍵
RS-485
Mifare
裝置型號
產品種類

顏色：

●
黑
(BL)

規格

型號	PXR-92MSL	PXR-92MSKL
讀卡格式	Mifare (13.56 MHz)	
讀卡距離	3-5 公分(max)	
通訊介面	RS-485	
按鍵	無	13 Key (0-9, *, #, 門鈴)
輸入點	3組數位偵測輸入 (門磁 x 1、開門按鈕 x 1、防拆機偵測 x 1)	
輸出點	1 組電鎖輸出, 2 組擴充輸出 (電鎖/警報 可由外接的 ACU-30/90輸出)	
ID 設定	指撥開關	
傳輸速率	19,200 bps-N-8-1	
LED 顯示器	電源/通訊 指示燈	
音頻提示	蜂鳴器	
防護設計	IP 65	
電源輸入	DC 12V / 1A	
消耗電流	200mA (max)	
工作溫度	-10°C ~ 70°C / 14°F ~ 158°F	
相對濕度	20% ~ 80%(不凝結成水珠的狀態環境下)	
體積(LxWxH)(mm)	120 x 77 x 22	