

HAC-300QM/QM-V QR Code門禁控制主機



功能特色

- 主機面板採用強化玻璃材質，具科技與時尚感。
- 支援QR Code掃描功能，透過掃描QR Code即可取代卡號感應。
- 支持掃描靜態QR Code (手機或紙張印刷)。
- 支援動態QR Code，內嵌有效期限標記，超過期限即無法使用 (需搭配APP)。
- QR Code具加密編碼，避免明碼卡號外洩。
- 提供80,000組合法權限及100,000筆事件記錄容量。
- 具防拆機破壞偵測及門未關妥警示功能，強化系統設備之安全。
- 內建4.3" LCD彩色觸控螢幕，造型時尚。
- 提供直觀式圖形化功能選單，易於操作。
- 提供256組時段表；每組時段表包含整星期共七天的時段；每天允許8個時段設定。
- 提供2組假日表，每組假日表有100個假日。(今年/次年可由軟體匯入)
- 提供32組班別時間表及32組響鈴時間表設定，可定時顯示目前的出勤班別及發出響鈴 (搭配ACU-30使用)。
- 可自訂讀取卡片序號或區塊資料，區塊金鑰可自訂。
- 提供單門內外Antipass back (反潛回) 設定功能。
- 提供內建RS-485和TCP/IP連線模式，供電腦連線管理設定。
- 具儲存空間不足警告功能，當記憶體容量只剩餘1000筆時，LCD會有99%顯示提示，提示管理者收集資料。
- 具黑名單設定功能，具反脅迫設定功能，遇緊急狀況開門，同時輸出警報至控制中心。
- 內建高效記憶鋰電池，斷電可儲存資料一年。

規格

型號	HAC-300QM	HAC-300QM-V
讀卡格式	Mifare (13.56MHz) QR Code	
讀卡距離	5公分以上	
QR Code掃碼	自動掃描：靠近即可掃描支援手機或紙張QR Code 1.5 x 1.5 cm 掃描距離：5cm以上	
合法權限	80,000組	
事件記錄	100,000筆	
輸入點	3組偵測輸入 (門磁 x 1、開門按鈕 x 1、防拆機偵測 x 1)	
輸出點	內建 Relay x 1，O.C 輸出 x 2 (警報/門鈴/響鈴 由外接的ACU-30的兩組Relay輸出)	
LCD 顯示器	4.3"彩色觸控LCD	
音頻提示	蜂鳴器 x 1	
副讀卡機介面	T2/W26/W34/RS-485	
計時裝置	有	
記憶電池	3V鋰電池 (可更換式)	
電源輸入	DC 12V~24V / 500mA (max 不含副讀卡機)	PoE
通訊介面	RS-485 / TCP/IP	
傳輸速率	RS-485：19,200 bps-N-8-1 TCP/IP：10/100 Mbps	
工作溫度	-20°C ~ 70°C / -4°F ~ 158°F	
相對濕度	20% ~ 80% (不凝結成水珠的狀態環境下)	
體積 (mm)	161.4 (L) x 93 (W) x 28.3 (H)	



請掃描QR Code，下載 mCard App



Android 版



iOS 版

訂購資訊

包裝內容：	■ 主機 x 1 ■ 快速安裝手冊 x 1 ■ 零件包 x 1
支援軟體：	■ HAMS 管理系統
選購：	■ AC-DC 電源變壓器 ■ PSU-330 不斷電電源供應器 ■ T2/Wiegand/RS-485 讀卡機 ■ ACU-30 控制器

系統架構

