

HAC-C2PE/PM 迷你型單門門禁控制主機



HAC-C2-A



HAC-C2-E



門禁管制



防護設計

功能特色

- 電腦連線管理，離線時可獨立運作。
- 提供 RS-485 通訊連線模式
- 支援 5,000 筆合法卡及 5,000 筆讀卡/事件記錄。
- 內建 RTC 計時器，提供準確的日期時間紀錄；另具 Watchdog 設計以確保主機能維持在正常運作。
- 內建高效金電容，斷電可儲存資料一星期以上。
- 可連接 1 個副讀卡機 做內外刷開門動作，可控制副讀卡機的 Buzzer。
- 具開門 (Door Relay) 時間調整設定功能由 0.1 秒 ~ 600.0 秒。
- 具警報 (Alarm Relay) 時間調整設定功能由 0.1 秒 ~ 600.0 秒。
- 可設定 Push Button、Door Sensor 之 N.O. / N.C. 準位及門磁偵測時間。
- 可通訊設定脅迫卡/解除卡。
- 具 IP65 防水防塵設計，方便安裝室內外環境需求。
- 可自訂讀取卡片序號或區塊資料，區塊金鑰可自訂。(僅支援 Mifare 型號)
- 符合 ISO 14443A 國際標準，內建 Mifare 卡讀卡功能。(僅支援 Mifare 型號)
- 提供美規 (HAC-C2PE-A / C2PM-A) 與歐規 (HAC-C2PE-E / C2PM-E) 兩款面板尺寸，方便客戶選用。

規格

型號	HAC-C2PE-A / C2PE-E	HAC-C2PM-A / C2PM-E
讀卡格式	EM (125 KHz)	Mifare (13.56MHz)
讀卡距離	2公分(含)以上	2 公分 (含) 以上
副讀卡機	T2 或 Wiegand (1組)	
輸入點	門磁 x 1、開門按鈕 x 1	
輸出點	門繼電器 x 1；音頻控制 x 1； (門鎖/警報 可由外接的 ACU-30 輸出)	
合法權限	5,000 組	
事件記錄	5,000 筆	
LED顯示器	狀態 (紅) x 1、電源 (綠) x 1	
計時裝置	有	
音頻提示	蜂鳴器	
ID 設定	由命令設置	
電源輸入	DC 12V	
消耗電流	300mA (max.)	
記憶電池	金電容	
通訊介面	RS-485	
傳輸速率	19,200 bps-N-8-1	
防護設計	IP65	
工作溫度	-20°C ~ 70°C / -4°F ~ 158°F	
相對濕度	20% ~ 80% (不凝結成水珠的狀態環境下)	
控制器體積 (mm)	50.5 (L) x 43 (W) x 31.5 (H)	
面板體積 (mm)	HAC-C2PE-A: 115 (L) x 70 (W) x 2 (H) HAC-C2PE-E: 86 (L) x 86 (W) x 2 (H)	HAC-C2PM-A: 115 (L) x 70 (W) x 2 (H) HAC-C2PM-E: 86 (L) x 86 (W) x 2 (H)

訂購資訊

包裝內容:	■ 主機 x 1 ■ 快速安裝手冊 x 1 ■ 零件包 x 1
支援軟體:	■ HAMS 管理系統
選購:	■ AC-DC 電源變壓器 ■ PSU-330 不斷電電源供應器 ■ T2/Wiegand 感應式讀卡機 ■ ACU-30 控制器

系統架構

