

LRS-50 / LRS-100 / LRS-150-12 交換式電源



LRS-50-12



LRS-100-12



LRS-150-12

規格

型號	LRS-50-12	LRS-100-12	LRS-150-12
輸出-直流電壓	DC 12V	DC 12V	DC 12V
輸出-額定電流	4.2A	8.5A	12.5A
輸出-額定功率	50.4W	102W	150W
輸出-電壓調整範圍	10.2~13.8V	10.2~13.8V	10.2~13.8V
輸入-電壓範圍	85~264VAC	85~264VAC	85~132VAC / 170~264VAC (開關切換)
輸入-頻率範圍	47~63Hz	47~63Hz	47~63Hz
保護-過負載	額定輸出功率的 110%~150%	額定輸出功率的 110%~150%	額定輸出功率的 110%~150%
保護-過電壓	13.8~16.2V 保護模式: 負載異常條件 移除後可自動恢復	13.8~16.2V 保護模式: 負載異常條件 移除後可自動恢復	13.8~16.2V 保護模式: 負載異常條件 移除後可自動恢復
環境-工作溫度	-30°C~ 70°C	-30°C~ 70°C	-30°C~ 70°C
環境-工作濕度	20~90 % RH 無冷凝	20~90 % RH 無冷凝	20~90 % RH 無冷凝
尺寸(L x W x H) mm	99 x 82 x 30	129 x 97 x 30	159 x 97 x 30

JM-5896-G 電子式電源

規格



輸入電壓	100 -240VAC
輸出電壓	12VDC
額定電流	1A
尺寸(L x W x H) mm	52 x 21 x 12 90度插頭